

► MULTISWITCHES FI-SAT

«MS» — Multiswitches Autónomos

CE

- Distribución en estrella de 4, 8 ó 16 polarizaciones satélite y 1 señal terrestre a 4, 8, 12 ó 16 usuarios.
- Once modelos. Los de 8 y 16 entradas SAT soportan comandos DiSEqC 2.0.
- Alimentación red alterna. Conectores F. Montaje en interior. Fijación mural.

Modelo		MS-0504	MS-0508	MS-0512	MS-0516	MS-0904	MS-0908	MS-0912	MS-0916	MS-1708	MS-1712	MS-1716
Referencia		1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033
Número de entradas SAT		4	4	4	4	8	8	8	8	16	16	16
Número de salidas (Usuarios)		4	8	12	16	4	8	12	16	8	12	16
Acoplamiento TV Terrestre		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Banda SAT	MHz	950-2300	950-2300	950-2300	950-2300	950-2300	950-2300	950-2300	950-2300	950-2300	950-2300	950-2300
Banda TERR	MHz	5-862	5-862	5-862	5-862	5-862	5-862	5-862	5-862	5-862	5-862	5-862
Pérdidas de inserción SAT (típ.)	dB	0	3	5	5	2	5	5	5	0	3	5
Pérdidas de inserción TERR (típ.)	dB	14	17	20	22	10	16	20	22	16	19	22
Atenuación ajustable entradas SAT	dB	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15
Nivel salida SAT (IMD3 -35dB, EN)	dBμV	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Desacoplo entradas SAT	dB	> 20	> 20	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
Control por 10-14,5 / 15,5-20 V + 0 / 22 kHz + ToneBurst		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí (control parcial)	Sí (control parcial)	Sí (control parcial)
Soporte DiSEqC 2.0		—	—	—	—	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tensión de red	VAC	230 ±10%	230 ±10%	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250
Consumo máx (incluyendo LNBs conectadas)	VA	22	22	22	22	45	45	45	45	45	45	45
Máx corriente para LNBs	mA	600	600	600	600	1400	1400	1600	1600	1600	1600	1600
Dimensiones	mm	235x150x80	235x150x80	315x150x80	315x150x80	315x150x80	315x150x80	435x150x80	435x150x80	435x150x80	435x150x80	435x150x80

Ejemplo de aplicación

